

NVIDIA Video Card
Software Installation Guide for T221 flat-panel monitor

T221 フラットパネルモニターを使用するために Windows 2000/XP の PC に Quadro4 900 / 980XGL / Quadro FX1000 / 2000 / 3000 ディスプレイ・ドライバ (version53 以降) を導入してセットアップする方法について説明します。

準備

Quadro4 900 / 980XGL / Quadro FX1000 / 2000 / 3000 搭載 IBM PC の場合:

Quadro4 900 / 980XGL / Quadro FX1000 / 2000 / 3000 が初期搭載されている IBM PC (IntelliStation) の Windows 2000/XP 対応のデバイス・ドライバは次のウェブ <http://www-306.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lnocid=MIGR-43943> よりダウンロードできます。これで見つからない場合は <http://www.pc.ibm.com> からキーワード "+xxxx +T221" でドライバを検索してください。xxxx はお客様がお使いの Quadro4 ビデオ・カード が初期搭載されている IBM PC のマシンタイプ (例 6850) です。T221 用のデバイス・ドライバをダウンロードして CD を作成してください。あるいは、T221 を接続する PC にデバイス・ドライバをダウンロードしてください。

他の T221 対応 NVIDIA ビデオ・カードの場合: ビデオ・カードをお求めのところよりドライバとセットアップガイドを入手して、導入してください。

Windows 2000 / XP の場合

● ディスプレイ・ドライバの導入

ディスプレイ・ドライバを導入するには、次の手順を行います。

1. コントロールパネルの中にある「アプリケーションの追加と削除」で既存のディスプレイ・ドライバを全て削除します。

注意: 他のビデオ・カードのドライバや NVIDIA の別のドライバがインストールされていると正しい動作は保障されません。必ず既存のディスプレイ・ドライバを全て削除してください。

2. PC を再起動します。
3. Windows 2000 / XP のデスクトップが表示されます。

注: Windows 2000 / XP が起動したあと、「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」のウィンドウが表示される場合がありますが、この場合は「キャンセル」を押してください。

NVIDIA Video Card
Software Installation Guide for T221 flat-panel monitor


4. デバイス・ドライバの CD を作成してある場合は、PC の CD-ROM ドライブに CD を入れ、CD 中のドライバのファイルをダブル・クリックして実行してください。T221 を接続する PC にデバイス・ドライバをダウンロードしてある場合はドライバのファイルをダブル・クリックして実行してください。
5. 画面の案内にしたがいドライバ・ファイルをお好きなディレクトリにセーブしてください。ディレクトリを指定しないで進んだ場合は次のディレクトリにセーブされます。
C:\¥IBMTOOLS¥DRIVERS¥xxxx (xxxx はドライバのバージョンにより異なります。)
注意：この時点では、ドライバのインストールはまだ行われておりません。 続いてセーブしたディレクトリのなかにある Setup.exe をダブル・クリックして実行してください。
注意：ドライバ・ファイルをセーブしたディレクトリがわからなくなった場合は、手順4から再度実行し、画面の案内でセーブするディレクトリをご確認の上セーブはキャンセルしてください。
6. 次の画面が表示されたら、次へをクリックして進み、画面の案内にしたがいドライバをインストールしてください。



NVIDIA Video Card
Software Installation Guide for T221 flat-panel monitor


7. Windows XP の場合は 7.1 をご覧ください。Winows2000 の場合は 7.2 をご覧ください。

7.1 Windows XP の場合: 次の画面が表示された場合は **続行**をクリックしてください。



NVIDIA Video Card
Software Installation Guide for T221 flat-panel monitor

7.2 Windows 2000 の場合: 次の画面が表示された場合は **はい**をクリックしてください。




8. インストールが終了しましたのメッセージが表示されたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し完了をクリックしてください。これにより PC は再起動します。このメッセージの代わりに、**Installation completes message** が表示されたら、“**Yes, I want to restart my computer now**” を選択し **Finish** をクリックしてください。これにより PC は再起動します。

以上でディスプレイ・ドライバの導入は完了です。続いて「ディスプレイ・ドライバの設定」を行います。

NVIDIA Video Card
Software Installation Guide for T221 flat-panel monitor

● ディスプレイ・ドライバの設定

1. Windows 2000/XP が再起動します。ここで「NVIDIA nView マルチディスプレイ セットアップ ウィザード」が起動されましたら、**キャンセル**をクリックしてください。
2. デスクトップ画面でマウスを右クリックし、**プロパティ**を選択します。



=> 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

Windows 2000 をご使用で、PCとT221モニタの接続が

- (1) シングルリンクDVIケーブル2本 あるいは
- (2) コンバータ・ボックス経由でのデュアルリンクDVIケーブル1本とシングルリンクDVIケーブル1本の計2本

であれば手順3へ進んでください。


これ以外の場合は手順5へ進んでください。

NVIDIA Video Card
Software Installation Guide for T221 flat-panel monitor

3. 画面のプロパティ > 設定 > 詳細 > Quadro FX3000 の手順で NVIDIA Quadro ダイアログを表示します。NView モードで水平スパンを選び、 OK をクリックしてください。



4. 以下のダイアログ・ボックスが表示されます。ダイアログ・ボックスの今すぐ再起動するをクリックしてください。これにより PC は再起動します。




NVIDIA Video Card
Software Installation Guide for T221 flat-panel monitor

5. 画面のプロパティ > 設定を選び、画面の解像度を 3840x2400 ピクセルにします。 OK をクリックしてください。



6. 以下のダイアログ・ボックスが表示されますので OK をクリックしてください。




NVIDIA Video Card
Software Installation Guide for T221 flat-panel monitor

7. 以下のダイアログ・ボックスが表示されますので、ダイアログ・ボックスのはいをクリックしてください。



8. PCとT221モニタの接続が
- シングルリンクDVIケーブル2本 あるいは
 - コンバータ・ボックス経由でのデュアルリンクDVIケーブル1本
- であり画面の表示がおかしいときは、画面のプロパティ>設定>詳細設定>モニタ、画面のリフレッシュ レートを2xヘルツに設定してください。xは“4”等の数字です。



以上でディスプレイ・ドライバの設定は完了です。